

# 云家<sup>®</sup>

7W冷光球泡灯

YJ-ZLACNPG-B1100722-01



# 序

本指南版权归南京物联传感技术有限公司所有，翻版必究。

**云家**是南京物联传感技术有限公司的注册商标。

未经书面许可,任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容,不得使用上述商标。

© 南京物联传感技术有限公司, 2014

出版号: 2014-6419.V2

## 产品描述

云家7W冷光球泡灯，以全新ZigBee/SmartRoom技术为基础，可自由调节灯光亮度，满足用户不同需求，旨在创造舒适生活。

通过任何移动智能终端，用户可进行远程控制，调节灯光。

## 产品优势

使用方便，反应灵敏  
外观时尚，简约美观  
绿色环保，节能减排  
智能调节灯光亮度

# 联网设置

本产品通过通、断电来实现加网，退网，恢复出厂设置功能。通断电时间间隔至少2秒。解释：当灯经历“暗——>亮——>暗”的变化称之为1次呼吸。

## 1.加网

设备通电，待冷白亮起时，断电；然后再次通电。设备即执行加网功能。此时灯的色温变化是冷白呼吸2次——>熄灭1秒——>冷白呼吸2次——>冷白一直呼吸（直到加入网络），加网成功以后冷白长亮5秒，然后灯熄灭后慢慢呈现冷白最亮光。

◎ 当加网成功，或已成功加过网，开灯状态是：冷白呼吸2次——>冷白长亮5秒，然后灯熄灭后慢慢呈现冷白最亮光。

◎ 当加网失败后需要重新执行加网操作。在重新操作前必须先通电待冷白呼吸2次结束后断电。然后才可以执行加网操作。

◎ 加网失败可能会由人为的通、断电操作不当，或者信号不好等引起。可以通过以下现象判断加网失败：

- 1) 加网的通、断电操作完以后没有出现冷白呼吸的现象。
- 2) 加网的通、断电操作完以后冷白一直处于呼吸的状态。

另外，最直观的加网失败判定方法就是终端的软件中无本设备的上线提示。

## 2.退网，恢复出厂设置

设备通电，待冷白亮起时，断电；

一共重复以上操作3次。然后再次通电。设备即执行退网，恢复出厂设置功能。此时灯的色温变化是冷白呼吸4次——>熄灭5秒——>冷白呼吸2次，然后灯熄灭后慢慢呈现冷白最亮光，说明操作成功。

◎ 退网成功，或灯处于出厂设置或原本就不在任何网，开灯状态是：冷白呼吸2次，然后灯熄灭后慢慢呈现冷白最亮光。

◎ 当退网，恢复出厂设置失败后需要重新执行本操作。在重新操作前必须先通电待冷白呼吸2次结束后断电。然后才可以执行本操作。

◎ 退网，恢复出厂设置失败一般由人为的通、断电操作不当引起。可以通过在执行退网、恢复出厂设置操作后没出现“冷白呼吸4次”的现象判断操作失败。

# 下载

方法一：二维码下载



Android版下载



iOS版下载



软件使用手册下载

## 方法二：电子市场下载

1. iOS用户可在“APP Store”搜索“wulian”或“智能家居”，

选择 “



”软件下载；

2. Android用户可在“Play商店”（或其它电子市场）搜索“wulian”或“智能家居”，

选择 “



”软件下载；



方法三：官网下载

<http://www.wulian.cc/service.shtml>

注：

初次使用，请仔细阅读软件说明文档  
软件版本升级，请及时下载最新版本

## 产品信息

订购名称	7W冷光球泡灯
型号	YJ-ZLACNPG-B1100722-01
货号	YJPN140929001
无线通信距离	100m（可视条件下）
电源需求	AC 100V~240V ， 50/60Hz
额定功率	7W
光通量	400 lm

色温范围	6500K
显示指数	大于80
接口类型	E27
控制方式	各类移动智能终端

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋

邮编:210039

服务热线: 400-928-9228

[www.wulian.cc](http://www.wulian.cc)