

云家®

7W暖光球泡灯

YJ-ZLACNPG-B1100732-01



序

本指南版权归南京物联传感技术有限公司所有，翻版必究。

云家是南京物联传感技术有限公司的注册商标。

未经书面许可，任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容，
不得使用上述商标。

© 南京物联传感技术有限公司，2014

出版号：2014-6419.V2

产品描述

云家7W暖光球泡灯，采用ZigBee/SmartRoom技术，根据用户不同需求，自主调节灯光亮度，让用户尽享便捷智能生活。

不论身处何地，用户都可通过移动智能终端远程控制家中灯光亮度。

产品优势

智能调光，使用便捷
低碳环保，持久耐用
时尚设计，外观精致

联网设置

本产品通过通、断电来实现加网，退网，恢复出厂设置功能。通断电时间间隔至少2秒。解释：当灯经历“暗——>亮——>暗”的变化称之为1次呼吸。

1. 加网

设备通电，待暖白亮起时，断电；然后再次通电。设备即执行加网功能。此时灯的色温变化是暖白呼吸2次——>熄灭1秒——>暖白呼吸2次——>暖白一直呼吸（直到加入网络），加网成功以后暖白长亮5秒，然后灯熄灭后慢慢呈现暖白最亮光。

◎ 当加网成功，或已成功加过网，开灯状态是：暖白呼吸2次——>暖白长亮5秒，然后灯熄灭后慢慢呈现暖白最亮光。

当加网失败后需要重新执行加网操作。在重新操作前必须先通电待暖白呼吸2次结束后断电。然后才可以执行加网操作。

◎ 当加网失败后需要重新执行加网操作。在重新操作前必须先通电待暖白呼吸2次结束后断电。然后才可以执行加网操作。

◎ 加网失败可能会由人为的通、断电操作不当，或者信号不好等引起。可以通过以下现象判断加网失败：

- 1) 加网的通、断电操作完以后没有出现暖白呼吸的现象。
- 2) 加网的通、断电操作完以后暖白一直处于呼吸的状态。

另外，最直观的加网失败判定方法就是终端的软件中无本设备的上线提示。

2. 退网，恢复出厂设置

设备通电，待暖白亮起时，断电；

一共重复以上操作3次。然后再次通电。设备即执行退网，恢复出厂设置功能。此时灯的色温变化是暖白呼吸4次——>熄灭5秒——>暖白呼吸2次，然后灯熄灭后慢慢呈现暖白最亮光，说明操作成功。

- 退网成功，或灯处于出厂设置或原本就不在任何网，开灯状态是：暖白呼吸2次，然后灯熄灭后慢慢呈现暖白最亮光。
- 当退网，恢复出厂设置失败后需要重新执行本操作。在重新操作前必须先通电待暖白呼吸2次结束后断电。然后才可以执行本操作。
- 退网，恢复出厂设置失败一般由人为的通、断电操作不当引起。可以通过在执行退网、恢复出厂设置操作后没出现“暖白呼吸4次”的现象判断操作失败。

下载

方法一：二维码下载



Android版下载



iOS版下载



软件使用手册下载

下载

方法二：电子市场下载

1. iOS用户可在“APP Store”搜索“wolian”或“智能家居”，

选择“”软件下载；

2. Android用户可在“Play商店”（或其它电子市场）搜索“wolian”或“智能家居”，

选择“”软件下载；

方法三：官网下载

<http://www.wulian.cc/service.shtml>

注：

初次使用，请仔细阅读软件说明文档

软件版本升级，请及时下载最新版本

产品信息

定购名称	7W暖光球泡灯
型号	YJ-ZLACNPG-B1100732-01
货号	YJPN140929002
无线通信距离	100m (可视条件下)
电源需求	AC 100V~240V , 50/60Hz
额定功率	7W
光通量	400 lm

色温范围	3000K
显示指数	大于80
接口类型	E27
控制方式	各类移动智能终端

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋

邮编:210039

服务热线: 400-928-9228

www.wulian.cc